

ZUBEHÖR

FU 20.00 pro



Übersicht

- 2-Draht-Ausführung
- Zubehör für Schalt- und Hauptuhren
- Für Wandaufbau
- An einen FU 20 können bis 10 SC parallel angeschlossen werden
- Empfang des DCF 77 Telegramm
- Zeit und Datum werden automatisch in die Schaltcomputer eingelesen
- Sommerzeit-Umstellung über das DCF-Telegramm
- Kontrolleuchte blinkt bei Empfang
- Kleine, kompakte Bauweise
- Einfache Montage, Gehäuse drehbar im Befestigungswinkel
- max. Leitungslänge zwischen FU und SC 200 m

Bestellnummern

■ müller
FU 20.00 pro

Technische Änderungen vorbehalten.

ZUBEHÖR FU 20.00 pro

Technische Daten

Stromversorgung	über Schaltuhr bzw. Hauptuhr (ohne Batterie, ohne Akku)
Ausgang	DCF-Telegramm
Empfänger	Schmalband-Überlagerungsempfänger (Superhet)
Empfangskontrolle	über eingebaute Leuchtdiode, blinkt bei Empfang ständig im Sekundentakt
Verhalten bei Empfangsstörungen	die Digitalen Schaltuhren und die Hauptuhren laufen über den eigenen Quarz störungsfrei weiter
Antenne	eingebauter Ferritstab
Zulässige Umgebungstemperatur	-20°... +50°C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Montage	Wandaufbau
Schutzart	IP 54 nach DIN EN 60529
Empfohlene(s) Kabel	Abgeschirmt/Querschnitt 0,33 bis 2,5 mm ²
Verbindungsart	Stromversorgung / Protokoll über 2-Draht-Verbindung. Zubehör für hugomüller Schalt- und Hauptuhren. [Sonderausführung: FU 21.00 pro mit 3-Draht-Verbindung für alternative Anwendungen / ext. Spannungsversorgung notwendig / technische Details und weitere Informationen auf Anfrage]

Geeignet für folgende Produkte

- Wochenuhren SC 88.x0 pro, SC 83.x0 pro
- Jahresuhren SC 28.19 pro, SC 98.x0 pro, SC 93.x0 pro
- Hauptuhren SC 58.07 pro, SC 58.08 pro, SC 58.17 pro, SC 98.47 pro, SC 53.17 pro, SC 93.47 pro

Technische Änderungen vorbehalten.